



DAISY LAN



- OPRAWA LED SMD
- podstawa: blacha stalowa
- klosz: tworzywo sztuczne
- do oświetlenia wnętrza
- ponad 80% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego



NEUTRAL
WHITE





						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$		
DAISY LAN-R 20W NW	GXDS260	8592660132884	20	1500	neutralna biała	4000K	≥80	290	65	0,39	1/10
DAISY LAN-R 36W NW	GXDS262	8592660132907	36	2700	neutralna biała	4000K	≥80	390	65	0,72	1/10
DAISY LAN-R 48W NW	GXDS264	8592660132921	48	3400	neutralna biała	4000K	≥80	480	70	1,00	1/10

DAISY LED REVA HF DIM



- OPRAWA OŚWIETLIENIOWA LED Z FUNKCJĄ SCIEMNIANIA I CZUJNIKIEM RUCHU HF
- podstawa: blacha stalowa
- klosz: mleczne tworzywo sztuczne (PMMA)
- możliwość zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zawiera regulowany czujnik mikrofalowy HF
- regulacja czujnika za pomocą przełączników DIP
 - zasięg wykrywania [Detection Range]
 - maksymalna moc świecenia przy wykryciu obecności 100% (Hold Time)
 - ustawienie poziomu zmierzchu - noc/dzień [Daylight Sensor]
 - czas świecenia w trybie czuwania 10/20% (STBY)
 - strumień świetlny w trybie czuwania (STBY%)
- ponad 85% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego



DAISY LED REVA HF DIM

A) Detection Range



- Ustawienie czułości czujnika (odległość na jakiej, czujnik po wykryciu ruchu jest aktywny, w promieniu 120 °)
- Jeśli dip 1 nie przetłączony, czułość wykrywania czujnika wynosi maksimum - 100% (15 metrów)
- Jeśli dip 1 przetłączony, czułość wykrywania czujnika wynosi 50%

B) Hold time

- Ustawienie czasu, przez jaki oprawa ma być włączona z pełną mocą (10 sekundy - 10 minut)
- Jeśli dip 2 i 3 nie przetłączony, czas po którym oprawa - 10 sekund, jeśli nie zarejestruje ruchu, przejdzie w pośredni stopień świecenia (DIM). Jeśli nie ma włączonego stopnia pośredniego, oprawa wyłączy się.
- Jeśli dip 2 przetłączony, czas po którym oprawa - 90 sekund, jeśli nie zarejestruje ruchu, przejdzie w pośredni stopień świecenia (DIM). Jeśli nie ma włączonego stopnia pośredniego, oprawa wyłączy się.
- Jeśli dip 3 przetłączony, czas po którym oprawa - 3 minuty, jeśli nie zarejestruje ruchu, przejdzie w pośredni stopień świecenia (DIM). Jeśli nie ma włączonego stopnia pośredniego, oprawa wyłączy się.
- Jeśli dip 2 i 3 przetłączony, czas po którym oprawa - 10 minut, jeśli nie zarejestruje ruchu, przejdzie w pośredni stopień świecenia (DIM). Jeśli nie ma włączonego stopnia pośredniego, oprawa wyłączy się.

C) Daylight Sensor

- Ustawienia przetwarzania czujnika w zależności od oświetlenia w pomieszczeniu (włączanie w ciągu dnia - 5 Lux)
- Jeśli dip 4 i 5 nie przetłączony, czułość wykrywania jest maksymalna - 2000lx, co oznacza że światło włącza się i w dzień.
- Jeśli dip 4 przetłączony, czułość wykrywania czujnika poniżej 50lx. Oprawa przetłącza się, gdy robi się ciemno poniżej 50 luksów.
- Jeśli dip 5, przetłączony, czułość wykrywania czujnika poniżej 15lx. Oprawa przetłącza się, gdy robi się ciemno poniżej 15 luksów.
- Jeśli dip 4 i 5 przetłączony czułość wykrywania czujnika na minimum. Oprawa włącza się, gdy robi się ciemno poniżej 5 luksów.



NEUTRAL
WHITE

220-240V~
50/60Hz



IP 44



-20+40°C



50 000



100 000



120°



Pf (λ)
≥0,9






D) Stand-by Period

- Ustawienie czasu, przez jaki oprawa ma być włączona w trybie DIM - pośredni stopień świecenia (0 - nieskończoność).
- Jeśli dip 6 i 7 nie przetłączony, pośredni stopień świecenia wyłączony (DIM). Oprawa wyłącza się z pełnej mocy świetlnej. Czas wyłączenia zależy od ustawienia dip 2 i 3.
- Jeśli dip 6 przetłączony, czas po którym oprawa - 30 sekund, jeśli nie rejestruje ruchu, wyłączy się z światła pośredniego.
- Jeśli dip 7 przetłączony, czas po którym oprawa - 10 minut, jeśli nie rejestruje ruchu, wyłączy się z światła pośredniego.
- Jeśli dip 6 i 7 przetłączony, oprawa będzie cały czas w trybie pośrednim, nie wyłączy się.

E) STBY% (Stand-by luminous flux %)

- Ustawienie strumienia świetlnego oprawy w trybie DIM
- Jeśli dip 8 nie przetłączony, strumień świetlny oprawy w trybie DIM wynosi 10%.
- Jeśli dip 8 przetłączony, strumień świetlny oprawy w trybie DIM wynosi 20%.
- Podane wartości należy zawsze przyjmować z pewną tolerancją w zależności od warunków użytkowania.



							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$		
DAISY LED REVA IP44 16W HF DIM NW	GXDS271	8592660136936	biła	16	1600	neutralna biła	4000K	≥80	0,48	1/5



OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED