

Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., ant, aks lak

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

Sprzęt

Liczba kanałów 1

Przełączanie na czas letni/zimowy Tak

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali Tak

Funkcje

Przesunięcie czasu astronomicznego 2 h

Zasilanie rezerwowe 8 h

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Materiały

Kolor Antracyt

Dodatkowe informacje

Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, ściemnianie, sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, priorytet, Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada przełączenia), Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Funkcja

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Pojemność

Liczba modułów 0

Wymiary

Wysokość 58,40 mm

Szerokość 58,40 mm

Głębokość 30 mm

Systemy powiązane Berker Q.x

85745226