

Karta danych technicznych produktu

Parametry

EPDU1010B-SCH

Listwa podstawowa EasyPDU 10A; 1x C13 6x Schuko



Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11200...240 V
Typ listwy zasilającej	Podstawowe
Main Output Voltage	200...240 V
Input Connection Type	IEC 320 C14Standard wtyczki 110 A
Liczba szaf rackowych	1U
Długość kabla	2,5 m
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Zestaw do montażu bez użycia narzędzi Klamry do montażu w szafach przemysłowych

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	44,4 mm
Szerokość	482 mm
Głębokość	44,4 mm
Masa produktu	0,6 kg
Miejsce montażu	Przednie Tylne
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted
Miejsce montażu	Poziomy

na wejściu

Granice prądów wejściowych	10 A
Poziom obciążenia	2300 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Number of input connectors	1

na wyjściu

Number of power socket outlets	6Schuko CEE 7 10 A 1IEC 320 C13 10 A
--------------------------------	---

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE
----------------------	----

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	150 mm
Szerokość opakowania 1	80 mm
Długość opakowania 1	560 mm
Waga opakowania 1	1,1 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 year repair or replace
-----------	--------------------------