

Karta katalogowa

Puszka elektroinstalacyjna typ: KSK 175 DPO



Puszka elektroinstalacyjna o odporności ogniowej, przeznaczona do pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych o wysokiej wilgotności.

Odporność ogniowa: P90-R (ČSN 73 0895)
E90 (DIN 4102 a.12)
PS90 (STN 920205)

Szczelność puszek: IP66 Przekrój przewodu: 0,5 – 4 mm² Liczba zacisków : 14

Rozmiar puszek : 176 x 126 x 87 mm

Wejścia kablowe z elastycznej membrany:

- 3 szt. dla kabli do $\varnothing$ 40mm,
- 7 szt. dla kabli do $\varnothing$ 32mm,
- 10 szt. dla kabli do $\varnothing$ 25mm,
- 3 szt. dla kabla do $\varnothing$ 20mm,
- 2 szt. dla kabla do $\varnothing$ 25mm w dnie,
- 4 szt. dla kabla do $\varnothing$ 20mm w dnie.

Puszka była testowana zgodnie z normami: ČSN EN 60670-1,
ČSN EN 60670-22

Rezystancja izolacji 2000M Ω zgodnie z EN 60670-1 art. 14.2

Wytrzymałość elektryczna 4,5 kV zgodnie z ČSN EN 60670-1 art.14.3

Puszka w całości jest wykonana z materiału bezhalogenowego, samogasnącego, nierozprzestrzeniającego płomienia (test rozżarzonej pętli 850°C zgodnie z ČSN EN 60695-11-5) w kolorze pomarańczowym RAL 2004

Instrukcja Instalacji

Puszka jest mocowana do podłoża za pomocą dwóch śrub SB 6,3 x 45, dla których wcześniej nawiercony jest otwór wiertłem $\varnothing$ 5 mm. Śruby muszą zostać wkręcone poprzez listwę nośną, podkładki dystansowe oraz podstawę puszek. Następnie listwa z zaciskami ceramicznymi powinna być nałożona na listwę nośną i przykręcona za pomocą śrubek do niej. Dla łatwiejszego montażu przewodów puszka wyposażona jest w elastyczne membrany zapewniającym klasę

szczelność IP 66. Przed zainstalowaniem kabla, membranę należy przebić ostrym narzędziem robiąc otwór o mniejszej średnicy niż wprowadzany przewód. Po podłączeniu przewodów puszkę należy zamknąć dostarczoną do niej pokrywą i przykręcić dołączonymi do niej czterema śrubami ze stali nierdzewnej.