

L50600

**Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P+N wkł.bezpz.cyl.L38 10x38mm 32A 400VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 77 mm    |
| Szerokość | 17,50 mm |
| Głębokość | 75 mm    |

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 2 |
|-----------------|---|

**Prąd elektryczny**

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Prąd znamionowy                         | 32 A                                                   |
| Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej | 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A |

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

**Tylko do użytku wewnętrznego**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Liczba półmodułów 17,5 mm | 2 |
|---------------------------|---|

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

**Instalacja, montaż**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nominalny moment dokręcania | 1,80 - 1,80 Nm |
| Sposób montażu              | Szyna DIN      |

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 1,50 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Napięcie**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

**Bezpieczeństwo**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Klasa ochronności IP | IP20 |
|----------------------|------|

**Rodzaj połączenia**

|                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych | 10 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych                 | 16 - 16 mm <sup>2</sup> |

**Bezpiecznik**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | 10.3 x 38 |
|---------------------------------|-----------|

