

48036084

Q.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; alu aksamit

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|---------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
| Prąd wyjściowy | 2400 mA |

Częstotliwość

| | |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

Moc

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Moc wyjściowa | 12 W |
| Zużycie energii w trybie oczekiwania | 0,05 W |

Napięcie

| | |
|---------------------|---------------|
| Napięcie wyjściowe | 4,75 - 5,25 V |
| Napięcie znamionowe | 250 V |

Warunki użytkowania

| | |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | 5 - 35 °C |
|-------------------------|-----------|

Rodzaj połączenia

| | |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk wtyczki |
|------------------|----------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Tak |
| Odporność na uderzenie IK | IK02 |
| Klasa ochronności IP | IP20 |

Wymiary

| | |
|------------------------------|-------|
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |
| Wysokość | 71 mm |
| Szerokość | 71 mm |
| Głębokość | 45 mm |

Materiały

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor | Aluminium |
| Kod RAL | 9006 |
| Wykończenie powierzchni | Aksamitny |
| Materiał | Tworzywo termoplastyczne |

Instalacja, montaż

| | |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

Łączność

| | |
|------------------|--|
| Typ złącza/wtyku | Połączenie wtykowe |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów |

Sprzęt

| | |
|--|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna | Nie |
| Z pokrywą uchylną | Nie |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie |
| Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
| Z zamkiem | Nie |

Akcesoria

| | |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

Pojemność

| | |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

Dodatkowe informacje

| | |
|-----------------|--|
| Nadruk | Bez nadruku |
| Bezpiecznik | Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny) |
| Osłona | Osłona centralna |
| Wtykityki | Z 2 gniazdami USB typu A |
| Powiązane serie | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7 |