

48038989

**B.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; biały połysk**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Prąd znamionowy | 16 A    |
| Prąd wyjściowy  | 2400 mA |

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

**Moc**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Moc wyjściowa                        | 12 W   |
| Zużycie energii w trybie oczekiwania | 0,05 W |

**Napięcie**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Napięcie wyjściowe  | 4,75 - 5,25 V |
| Napięcie znamionowe | 250 V         |

**Warunki użytkowania**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | 5 - 35 °C |
|-------------------------|-----------|

**Rodzaj połączenia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk wtyczki |
|------------------|----------------|

**Bezpieczeństwo**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK       | IK02 |
| Klasa ochronności IP            | IP20 |

**Wymiary**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 40 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Głębokość                    | 45 mm |

**Materiały**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Kod RAL                 | 9010                     |
| Wykończenie powierzchni | Połysk                   |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |

**Instalacja, montaż**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

**Łączność**

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ złącza/wtyku | Połączenie wtykowe                             |
| Rodzaj montażu   | Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów |

**Sprzęt**

|  |        |
|--|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

**Akcesoria**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

**Dodatkowe informacje**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nadruk          | Bez nadruku  |
| Bezpiecznik     | Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny) |
| Osłona          | Osłona centralna   |
| Wtykityki       | Z 2 gniazdami USB typu A   |
| Powiązane serie | Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1                                       |