



**KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy, obciążenie pojemnościowe 16 A, 6-/3-kr**

**Specyfikacja techniczna**

**Ustawienia**

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

**Łączność**

Z magistralą KNX Tak

Z systemem magistrali KNX radio Nie

**Wymiary**

Liczba jednostek szerokości 4

**Materiały**

Kolor Szary

**Sprzęt**

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Nie

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego Tak

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

Pobór prądu przez magistralę stan czuwania 3 mA

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Moc**

Moc wyjściowa 2300 W

**Napięcie**

Napięcie znamionowe łączeniowe U<sub>e</sub> (AC) 230 - 230 V

Napięcie zasilania systemu 30 V DC poprzez magistralę

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP IP20

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Dodatkowe informacje**

Funkcja Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony przeciw-słonecznej

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi quickconnect

TXA606D

