



### K.1 KNX RF quicklink Przycisk radiowy 1-kr płaski biały

#### Specyfikacja techniczna

##### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

##### Napięcie

Zakres napięcia pracy 3 - 3 V

##### Sprzęt

Liczba kanałów 2

Współczynnik wypełnienia impulsu nadajnika 1 %

##### Częstotliwość

Częstotliwość nadajnika radiowego 868,30 MHz

##### Łączność

Protokół radiowy KNX Radio

Kategoria odbiornika 2

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

##### Wymiary

Wysokość montażu 14 mm

##### Materiały

Kolor Biały

Materiał Tworzywo termoplastyczne

##### Dodatkowe informacje

Funkcja Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Montaż Do płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji

85655279

