

Zestaw czujników ruchu z sygnalizacją bezprzewodową IP44, 120m

Marka: Orno | Symbol: OR-MA-718 | Ean: 5908254847868



OPIS PRODUKTU

Zestaw czujników ruchu do kontroli drzwi wejściowych, korytarzy, pomieszczeń magazynowych, piwnic, wjazdów, parkingów itd. Każdy z nich posiada powiadomienia na sygnalizator (odbiornik), m.in. o wykrytym ruchu czy sygnalizacji słabych baterii. Zasięg w terenie otwartym wynosi do 120 m, natomiast zasięg wykrywania ruchu czujnika do 8 m. Kąt widzenia czujnika wynosi ok. 75°. Stopień ochrony IP44 pozwala na montaż czujnika na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Czujniki są odporne na trudne warunki pogodowe.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Rodzaj sygnalizatora:	Podczerwień pasywna
Sposób montażu:	Montaż powierzchniowy
Sygnalizacja optyczna:	Tak
Zasięg detekcji [m]:	8
Zasięg komunikacji w terenie otwartym [m]:	120
Kąt detekcji [°]:	75
Rodzaj napięcia zasilania nadajnik:	DC
Napięcie zasilania - nadajnik [V]:	9
Rodzaj baterii - nadajnik:	6F22
Bateria w zestawie:	Nie
Prąd pracy - nadajnik [mA]:	< 10
Pobór prądu w trybie czuwania - nadajnik [μA]:	< 20
Moc nadajnika [mW]:	≤ 10
Wskaźnik niskiego napięcia - nadajnik [V]:	< 6,1 ± 0,1
Częstotliwość transmisji bezprzewodowej [MHz]:	433,92 ± 100
Napięcie wejściowe DC - odbiornik [V]:	6
Prąd wejściowy DC - odbiornik [μA]:	≥ 500
Napięcie zasilania - odbiornik [V]:	4.5
Rodzaj baterii - odbiornik:	LR14 x3
Bateria w zestawie:	Nie
Prąd pracy - odbiornik [mA]:	< 150
Pobór prądu w trybie czuwania - odbiornik [μA]:	< 500
Wskaźnik niskiego napięcia - odbiornik [V]:	< 3,5 ± 0,1
Głośność alarmu [dB]:	90
Częstotliwość odbioru bezprzewodowego [MHz]:	433,92 ± 100
Wysokość nadajnika [mm]:	111

Szerokość nadajnika [mm]:	69
Głębokość nadajnika [mm]:	45
Wysokość odbiornika [mm]:	130
Szerokość odbiornika [mm]:	95
Głębokość odbiornika [mm]:	42
Kolor:	Biały
Stopień ochrony IP:	IP44