


01001 STER TS-MF1

Zegar/programator sterujący

5905339010018



STER TS-MF-1



Kanlux STER TS-MF to adapter gniazda wtyczkowego z dobowym programatorem mechanicznym. Umożliwia zaprogramowanie włączania i wyłączenia podłączonych urządzeń w określonym czasie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Szerokość [mm]: 72

Wysokość [mm]: 124

Ilość programów: 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 16(2)

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Maksymalne obciążenie [W]: 3500

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 12

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 48

Masa jednostkowa netto [g]: 124

Gramatura [g]: 186.46

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 22

Waga kartonu [kg]: 8.95008

Szerokość kartonu [cm]: 45

Wysokość kartonu [cm]: 25.5

Długość kartonu [cm]: 59

Objętość kartonu [m³]: 0.067703

INFORMACJE DODATKOWE:

- programator pracuje w trybie dobowym
- minimalny czas włączenia/wyłączenia wynoszący 15min
- programator posiada funkcję stałego załączenia obciążenia