



Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-22 22x58mm gG 80A 500VAC

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	22 x 58

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	80 A
-----------------	------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	7,80 W
--	--------

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1	120 kA
---	--------

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe	500 - 500 V

LF580G