



## Czujnik ruchu sufitowy podtynkowy 360 stopni biały

### Specyfikacja techniczna

#### Wykrywanie

Kąt detekcji	360 - 360
Typ czujnika	Czujnik ruchu, Czujnik obecności

#### Ustawienia

Zwłoczny	5 S - 30 Min
----------	--------------

#### Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

#### Wymiary

Szerokość	19 mm
Zakres głębokości wbudowania	55 mm
Zalecana wysokość montażu	2,5 - 3,5 m

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Materiały

Kolor	Biały
Materiał	Tworzywo sztuczne

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP21
----------------------	------

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

#### Dodatkowe informacje

Funkcja	Może być stosowany tylko jako urządzenie pojedyncze
Montaż	Zaciski sprężynowe do zabudowy w suficie, Do montażu sufitowego
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

EE805A

