

## 37377 ZONA MINI WT-B

Czujnik ruchu PIR

5905339373779



ZONA MINI to rodzina kompaktowych czujników ruchu, w jej skład wchodzi dwa modele:

ZONA MINI-W - czujnik o niewielkich rozmiarach zaledwie 76mm średnicy oraz 21mm wysokości, subtelnie wkomponuje się w każde pomieszczenie

ZONA MINI WT-W - kompaktowy czujnik ruchu o podwyższonym stopniu szczelności - IP65

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika:** tak

**Wysokość [mm]:** 27

**Średnica [mm]:** 110

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40

**Rodzaj czujnika:** PIR

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 10-30

**kąt działania czujnika [°]:** H360

**Maksymalny czas działania [min]:** 30

**Minimalny czas działania [s]:** 10

**Moc maksymalna [VA]:** 2000

**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]:** 3-2000

**Stopień IP:** 65/20

**Zasięg czujnika [m]:** max 8

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

Czujnik ruchu PIR

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 50  
**Masa jednostkowa netto [g] :** 136  
**Gramatura [g] :** 186  
**Waga sztuki brutto [g] :** 172  
**Długość opakowania jednostkowego [cm] :** 12  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm] :** 4  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm] :** 12  
**Waga kartonu [kg] :** 9.3  
**Szerokość kartonu [cm] :** 26  
**Wysokość kartonu [cm] :** 26.5  
**Długość kartonu [cm] :** 61.5  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>] :** 0.042374