



H8

Regulator temperatury

Regulator temperatury Thermeco H8 w kolorze białym jest nowoczesnym termostatem elektronicznym. Głównym przeznaczeniem urządzenia jest współpraca z elektrycznym **ogrzewaniem podłogowym** lub włącznikami zaworów w wodnych systemach grzewczych. Urządzenie wyposażone zostało w pełne oprogramowanie tygodniowe.

Termostat pozwala na zmianę temperatury bez ingerowania w zapisane programy. Wszystkie zapisane w pamięci regulatora ustawienia są zachowywane nawet podczas zaniku napięcia lub gdy regulator jest wyłączony wyłącznikiem wewnętrznym przez dwie godziny. Regulator współpracuje z dwoma czujnikami, **podłogowym** oraz **powietrznym**. Oba czujniki znajdują się w zestawie.

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Typ | programowalny |
| Rodzaj montażu | podtynkowy |
| Zasilanie | ~230V |
| Maksymalne obciążenie | 16A / 3600W |
| Domyślny zakres temp. | od 0°C do +40°C |
| Czujnik zewnętrzny | NTC (10k) |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Histereza | 0,5°C |
| Tryby pracy | program / manualny/ wakacyjny / antyzamarazniowy |
| Sterowanie zdalne (WiFi) | Nie |
| Wymiary z ramką | 86/86 mm |
| Kolor | Biały |
| Blokada rodzicielska | Tak |
| Autodiagnostyka błędów | Tak |
| Podtrzymanie ustawień | Tak, termostat wraca do pracy po zaniku zasilania |
| Funkcja otwarte okno | Tak |
| Czujnik | powietrzny + podłogowy |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| EAN | 5908269270996 |