

Sterownik LED do taśm dwukolorowych

Controller to dual colour led strips.

WIFI

30m



- Sterownik LED to miniaturowy dwukanałowy (CCT) odbiornik RF.
- Technologia 2,4GHz, system działa do 30m.
- Odbiornik o stałym napięciu, z dwoma wyjściami.
- Pełna kompatybilność z różnorodnymi, zarówno jednokolorowymi, jak i dwukolorowymi pilotami RF.
- Wiele stref można kontrolować oddzielnie lub synchronicznie z nieskończoną liczbą odbiorników w każdej strefie.
- Płynne przyciemnianie od 0,1% do 100%.
- Jeden sterownik oświetlenia RF może współpracować z dziesięcioma pilotami.
- Jeden odbiornik może przesłać sygnał z pilota do innego odbiornika w odległości 15 m.
- Całkowita odległość zdalnego sterowania wynosi około 100m.
- Odbiornik może być sterowany poprzez Wi-Fi – za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniach mobilnych z systemami IOS lub Android, podczas pracy ze sterownikiem WiFi-Relay
- Odbiornik pracuje ze wzmacniaczem
- Dual color(WW/CW) RF controller with 2 channel PWM constant voltage or constant current output.
- Smooth dimming and switch without any flickering.
- Full compatibility with a variety of single color, dual color RF remote.
- Adopt 2.4GHz wireless technology, remote distance up to 30m.
- One receiver can accept up to 10 remote control.
- Auto-transmitting function, one receiver can transmit the signal from the remote to another receiver within 15m, so the remote control distance can be beyond 100m.
- Can be WiFi controlled by APP installed on IOS or Android mobile devices while working with WiFi-Relay controller.
- Work with power repeater to expand output unlimitedly.



PD027286



5908293927286



12V 2x(max 96W)



24V 2x(max 192W)



12-24V



2CH 8A/1CH



do 30m



0,1% - 100%



20




175 x 45 x 27



100 000



-30/+55



Sterownik współpracuje m.in. z pilotem:

Controller cooperates with pilot:



PD027231

5908293927231

